

REP DIMEP

Manual Rápido de Configuração

- **CADASTRAR E VERIFICAR IP**

Verificando o IP no rep

Ao ligar o cabo de rede e o rep na tomada, para verificar o endereço IP

Clique no MENU do relógio

E>97>E

Em seguida pressione "0", ate a opção configuração técnica e altere na sequencia:

IP

Mascara de rede

Gateway

O relógio vai reiniciar e exibir configuração ok.

- **CADASTRAR TERMINAL NO ASSEPONTO4**

1º Cadastrar o REP no Asse ponto4 em **UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÃO TERMINAL**, colocar o caminho que se encontra o executável do DIMEP.

2º No Asse ponto4 **UTILITÁRIOS > TERMINAL > EMPREGADOR > CADASTRAR NOVO TERMINAL**

- Não é preciso definir numero de série.
- A porta padrão é 3000
- Temos que definir um PIS como supervisor, o CODIGO deste supervisor e uma SENHA.

3º Depois **EMPREGADOR > ENVIAR > TERMINAL SELECIONADO**.

4º Depois **FUNCIONARIO > ENVIAR CADASTRO > TODOS OS SELECIONADOS**.

(Antes de enviar os funcionários devemos sempre cadastrar o **CRACHÁ** nas propriedades dos funcionários no sistema).

- **ATUALIZAR DATA E HORA**

Pressionar no REP: **E>97>**

Depois 0, até data e hora, depois **E**.

Digite a data e hora e depois **E**.

- **CADASTRAR BIOMETRIA NO REP**

Pressionar no REP: **E>91>E**

1º Informe o supervisor cadastrado, digite o CODIGO e SENHA

2º O código do crachá do funcionário

3º Pressione **E**.

4º O relógio ira solicitar o dedo da MÃO DIREITA

5º Pressione **E**.

6º Posicione o dedo três vezes.

4º O relógio ira solicitar o dedo da MÃO ESQUERDA

5º Pressione **E**.

6º Posicione o dedo três vezes.

O REP ira exibir a mensagem de biometria cadastrada.

- **EXCLUIR DIGITAL**

Pressionar no REP: **E>92>E**

1º Informe o supervisor cadastrado, digite o CODIGO e SENHA

2º O código do crachá do funcionário que quer excluir.

3º pressione **E**.