

REP HENRY

Manual Rápido de Configuração

- **CONFIGURAR O RELÓGIO:**

Instalar o tibbo no cliente;

Depois de instalado, executar em iniciar, programas, tibbo, tibbo device, tibbo DS Manager, ele vai localizar o(s) relógio(s) na rede;

Ir ao prompt de comando (DOS) no menu iniciar e lá digitar ipconfig (sem espaço), vai mostrar IP, Máscara e Gateway; Clicar 2x no relógio, ir na guia all e colocar o IP Adress, depois port = 3000 ou 1001, depois Gateway e Subnet Mask;

Jogar a DLL que esta dentro da pasta Henry (Kernel7x.dll) na pasta system32 (c:\windows\system32)

Depois copiar o comando que está no txt e registrar em iniciar, executar = regsvr32 kernel7x.dll (atenção ao espaço após o 32);

Ir no asse ponto 4, utilitários, terminal, preencher os dados menos a CEI e dar ok; Atualizar data e hora;

- **CADASTRAR OS FUNCIONÁRIOS NO RELÓGIO**

Apertar menu 3 vezes, em biometria, apertar o verde, depois o verde de novo, incluir o código da digital do funcionário duas vezes;

Ir no asse ponto 4, nas propriedades do funcionário, e em terminal, definir para o funcionário.

Depois ir em utilitários, conectar e associar o funcionário com a digital correspondente.

Fazer isso para todos os funcionários.

- **Para gerar o AFD**

Ir em utilitários, terminal, conectar e importar marcações;

Recolher a partir de tal data e escolher onde salvar o arquivo, apertar Ok.

- **Para importar o AFD**

Ir ate apontamento, importar marcações, achar o AFD, clicar em “o arquivo selecionado é um AFD”, definir a data ou não e avançar.

Depois de tudo, reprocessar todos os funcionários e visualizar na tela as marcações.